


>DDNS 구성>DDNS 사례별 구성 > DVR 제조사에서 지원하는 전용 DDNS를 이용하여 구축하기

1. www.j2kip.com 에 회원가입을 위해 접속한다.
- (1)브라우저 도구 -> 옵션에서 아래와 같이 ActiveX Control에 대한 보안을 설정한다.
- (2) 보안탭에서 누른다.
- (3) 신뢰할 수 있는 사이트 선택하고 사이트 버튼(4)을 누른다.
- (5) 신뢰할 수 있는 사이트 윈도우 하단에 "이 영역에 있는 모든 사이트..."의 Check 를 없앤다.
- (6) 영역에 웹 사이트 추가란에 www.j2kip.com 을(http:// 없이..) 입력한다.
- (7) 추가버튼을 누른뒤 리스트의 Update 확인후 확인버튼을 눌러 저장한다.



2. 로그인 페이지의 Register를 클릭하여 회원가입페이지로 진입한다.



3. Member ID , User Email, Password 를 입력하고 Confirm 버튼을 누른다.

Member Register > New user

* ID and Password must be three characters or more
 * We use User Email address to send information(User ID and Password) about your account.

1	Member ID	demotest
2	User Email	gun122@argusccbv.com
3	User Password	****
4	Confirm Password	****

confirm 5

4. 회원등록이 완료되면 Login Page 로 넘어와서 Login를 한다.

Member Login

This website was created to provide a dynamic domain name system (DDNS) that allows DVR Systems to operate without a static IP from an Internet provider. This has been created exclusively for use with the line of products. Complete the registration process to add your DVR to the system and enjoy the many benefits of DDNS.

Member ID	demotest	ok	Forgot Password Register
Password	****		

5.Login에 성공하면 My DVR list 페이지로 이동하게 된다. DVR ADD 버튼을 눌러 DVR Register 페이지로 이동한다.

My DVR List

* Click Web-Viewer icon on the right side of ACT to operate Web-Viewer.
 * You should add www.j2kip.com on Trusted Sites(Tools-> Internet Options -> Security) at first webviewer installation.
 * Webviewer Webbackup Dvr Edit Dvr Delet

DVR Name: [] Confirm [] **DVR Add** 1

No	Name	MAC	IP-Port	Last Modified	Act
No Data					

6. DVR Name 과 DVR의 MacAddress 를 입력하고 Confirm 버튼을 누른다.


My DVR Register

* Mac Address should be listed correctly without dash "-".
 * Mac Address already listed can not be registered again.

1	DVR Name	demo
2	MAC Address	000aa2000c5 *without dash "-"
	IP Address	
	IP Port	

Confirm 3

* DVR MacAddress 확인방법




7. My Dvr List 페이지에 DVR이 등록되어진것을 확인한다.(IP,Port 공란)



8. DVR에서 DDNS로의 등록 테스트를 실시한다.

- DDNS Setup 페이지에서 DDNS On/Off를 On으로 설정한다.
- DNS server 가 올바른지 확인한다.
- InterVal 값을 정한다.(IP update 시간 간격)
- Register 를 선택하고 엔터키를 눌러 등록을 시도한다.
- 맨 밑줄에 Success to Register DVR info 라는 메시지를 확인한다.



9. J2kip.com My Dvr List 에 해당 DVR의 IP:Port가 등록되었는지 확인한다.(새로고침)
 - Webviwer아이콘을 클릭하여 Viewer 창을 띄운다.




10. Viewer 창이 뜨기전에 ActiveX control 를 설치하겠냐는 메세지가 나오면 반드시 [예]를 클릭하여 설치한다.
 - 설치가 완료되면 Connect 버튼을 클릭하여 접속을 시도한다..




*. Remote Viewer에 DDNS 정보 불러오기

1. 프로그램 실행하기.
- 1) Setting을 눌러 Setup 창을 띄운다.
- 2) Manual 에서 DDNS로 선택한다.
- 3) 상단의 DDNSTabs를 눌러 DDNS 설정창으로 이동한다.



2. DDNS 설정하기
- 1) DDNS 설정창으로 이동
- 2) www.j2kip.com 가입당시 Member ID 를 입력한다.
- 3) www.j2kip.com 에 DVR 등록시 DVR name 을 입력한다.
- 4) Save 버튼을 눌러 저장한다.[추후 Load 버튼을 눌러 리스트를 불러올수 있다]
- 5) DVR info 의 Connect 버튼을 눌러 www.j2kip.com에서 IP 정보를 불러온다.
- 6) DB에서 불러온 IP Address와 Port 가 표시된다.
- 7) Ok 버튼을 눌러 창을 닫는다.
- 8) Connect 버튼을 눌러 접속을 시도한다.



[목록보기] [출력하기] [이메일보내기]